

## Configuración de datos GSM

Con la red GSM Movilnet puedes disfrutar todos los servicios de envío y recepción de datos (mensajes multimedia y wap) al configurar de manera rápida y sencilla tu equipo celular.

**Antes de realizar las acciones para configurar datos en tu equipo recuerda:**

- 1 Consultar el manual para conocer la manera correcta de acceder a cada uno de los menús de configuración. Cualquier error puede ocasionar problemas en la navegación y el funcionamiento del equipo.
- 2 Buscar en el manual que versión Wap usa tu equipo ya que es un dato necesario para realizar la configuración con éxito.
- 3 Al hacer la configuración manual de tu equipo es importante que sólo incluyas los parámetros mínimos establecidos por Movilnet, así podrás disfrutar de los servicios de datos sin problemas. No llenes campos adicionales fuera de los recomendados. La manipulación errónea de esta configuración puede afectar la navegación.

### Parámetro de configuración de datos:

#### Configuración MMS

1	Especificación	Configuración	Observación
1.1	Nombre	MMS	
1.2	GPRS APN	mm.movilnet.com.ve	
1.3	Proxy IP	192.168.16.12	
1.4	Puerto Proxy	8080	
1.5	Usuario	En blanco	Este campo debe estar vacío
1.6	Contraseña	En blanco	Este campo debe estar vacío

#### Configuración Internet

2	Especificación	Configuración	Observación
2.1	Nombre	Correo electrónico Mensajería instantánea GPRS Modem	
2.2	GPRS APN	int.movilnet.com.ve	
2.3	Usuario	En blanco	Este campo debe estar vacío
2.4	Contraseña	En blanco	Este campo debe estar vacío

#### Configuración WAP

3	Especificación	Configuración	Observación
3.1	Nombre	WAP	
3.2	GPRS APN	app.movilnet.com.ve	
3.3	Proxy	WAP 1.X: 192.168.201.169 WAP 2.X: 192.168.201.170	Debes colocar el parámetro que corresponda a la versión de tu navegador que puede ser WAP 1.x o WAP 2.x
3.4	Puerto del proxy	WAP 1.X: 9201 WAP 2.X: 8080	Debes colocar el parámetro que corresponda a la versión de tu navegador que puede ser WAP 1.x o WAP 2.x
3.5	Página de inicio	http://www.movilnet.com.ve/wap	
3.6	Usuario	En blanco	Este campo debe estar vacío
3.7	Contraseña	En blanco	Este campo debe estar vacío